

Installation:

Commerciale (R513A)

Nom / lieu

Installation d'entraînement

Emplacement

Monté sur l'installation

Désignation

UV-Commerciale

No. de schéma

24-4701-F

Concepteur

G. Kast

Date

01.02.2024

Rév.: xy

Nombre de pages

24

Alimentation el. U= 3x230/400V
Fréquence el. f= 50HZ
Courant el. I= 16A

Neutre TN-S
Protection IP43 B
Norme EN 61439-2

Remarques:

Schema d'exécution

Liste des pièces

Pos	Install	Lieu	Page	BMK	Désignation	Concepteur	Type	Date
1	COMMERC	MAIN	20	20S3	Interrupteur principal 4L, 16A	Siemens	3LD2003-1 TL53	18.03.2024
2	COMMERC	MAIN	20	20F5	FI-LS 1LN 13C/30mA	Schneider iC40	A9DC2613	18.03.2024
3	COMMERC	MAIN	20	20F5	Disjoncteur de protection 3LN 10B	Schneider iC40	A9P44710	18.03.2024
4	COMMERC	MAIN	20	20Q5	Disjoncteur moteur + HK	ABB	MS116-4.0	18.03.2024
5	COMMERC	MAIN	21	21N2	Convertisseur (variateur externe)	Bitzer	Varipack FMY+6-4	18.03.2024
6	COMMERC	MAIN	22	22F1	Disjoncteur de protection LN 6B	Schneider iC40	A9P44606	18.03.2024
7	COMMERC	MAIN	22	22F3	Disjoncteur de protection LN 6B	Schneider iC40	A9P44606	18.03.2024
8	COMMERC	MAIN	23	23K1	Relais 3U, 230VAC + socle	Finder	55.33.8.230.0050	18.03.2024
9	COMMERC	MAIN	23	23K6	Relais 3U, 230VAC + socle	Finder	55.33.8.230.0050	18.03.2024
10	COMMERC	MAIN	23	23K8	Relais 3U, 230VAC + socle	Finder	55.33.8.230.0050	18.03.2024
11	COMMERC	MAIN	23	23K4	Contacteur de puissance, 230VC/DC	Allen-Bradley	100-E09KD10	18.03.2024
12	COMMERC	MAIN	23	23K5	Contacteur de puissance, 230VC/DC	Allen-Bradley	100-E09KD10	18.03.2024
13	COMMERC	MAIN	23	K4-5	Verrouillage mécanique pour contacteur	Allen-Bradley	100-EMCA02	18.03.2024
14	COMMERC	MAIN	23	23H3	Lampe de signalisation (LED rouge, 230V)	Schneider Harmony 4	473 210 043 / XB4BVM4	18.03.2024
15	COMMERC	MAIN	23	23H4	Lampe de signalisation (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	integriert in Schalter 23S5	18.03.2024
16	COMMERC	MAIN	23	23S5	Interrupteur rotatif M-0-A (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	468 788 903 / ZB4BK1313	18.03.2024
17	COMMERC	MAIN	26	26F2	Disjoncteur de protection LN 6B	Schneider iC40	A9P44606	18.03.2024
18	COMMERC	MAIN	26	26S2	Interrupteur rotatif 0-1 (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	468 788 903 / ZB4BK1213	18.03.2024
19	COMMERC	MAIN	26	26H3	Lampe de signalisation (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	integriert in Schalter 26S2	18.03.2024
20	COMMERC	MAIN	41	41F1	Disjoncteur de protection LN 6B	Schneider iC40	A9P44606	18.03.2024
21	COMMERC	MAIN	41	41N3	Alimentation secteur 230VAC/24VDC	Siemens Logo!Power 1.3A	6EP3331-6SB00-0AY0	18.03.2024
22	COMMERC	MAIN	44	44A1	Module logique 12/24RCEO	Siemens Logo!	6ED1052-2MD08-0BA1	18.03.2024
23	COMMERC	MAIN	44	44A3	Module d'extension AM2	Siemens Logo!	6ED1055-1MA00-0BA2	18.03.2024
24	COMMERC	MAIN	44	44A5	Module d'extension AM2 RTD	Siemens Logo!	6ED1055-1MD00-0BA2	18.03.2024
25	COMMERC	MAIN	44	44A7	Module d'extension AM2 AQ	Siemens Logo!	6ED1055-1MM00-0BA2	18.03.2024
26	COMMERC	MAIN	44	44S1	Commutateur rotatif I-0-II (non éclairé)	Schneider Harmony 4	468 202 893 / XB4BD33	18.03.2024
27	COMMERC	MAIN	44	44S2	Commutateur rotatif 1-2-3 (non éclairé)	Schneider Harmony 4	468 202 893 / XB4BD33	18.03.2024
28	COMMERC	MAIN	45	45A7	Affichage de texte TD	Siemens Logo!	6ED1055-4MH08-0BA1	18.03.2024
29	COMMERC	MAIN	51	51F1	Disjoncteur de protection LN 10B	Schneider iC40	A9P44610	18.03.2024
30	COMMERC	MAIN	51	51S3	Commutateur rotatif 0-1 (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	468 788 903 / ZB4BK1213	18.03.2024
31	COMMERC	MAIN	51	51H4	Lampe de signalisation (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	integriert in Schalter 51S3	18.03.2024
32	COMMERC	MAIN	51	51K5	Relais temporisé 1U, 230VAC	Finder	80.91.0.240.0000	18.03.2024
33	COMMERC	MAIN	51	51K6	Contacteur de puissance, 230VC/DC	Finder	22.32.0.230.4320	18.03.2024
34	COMMERC	MAIN	55	55F1	Disjoncteur de protection LN 6B	Schneider iC40	A9P44606	18.03.2024
35	COMMERC	MAIN	55	55S1	Commutateur rotatif 0-1 (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	468 788 903 / ZB4BK1213	18.03.2024
36	COMMERC	MAIN	55	55H2	Lampe de signalisation (LED blanc, 230V)	Schneider Harmony 4	integriert in Schalter 55S1	18.03.2024
37	COMMERC	MAIN	55	55H5	Lampe de signalisation (LED rouge, 230V)	Schneider Harmony 4	473 210 043 / XB4BVM4	18.03.2024
38	COMMERC	MAIN	55	55A3	Régulateur de froid	Carel	IJWPSA4B02S0523	18.03.2024

L-Kast AG

Bettswilerstr. 2A
8344 Bäretswil

M info@l-kast.ch
T +41 449391072
W www.l-kast.ch

Dat.: 05.07.2024
Plot: 30.07.2024
Rev.: xy

Installation d'entrainement
UV-Commerciale

Liste des pièces 1/2

Informations

Schéma 24-4701-F
Lieu + INFO
Installation = COMMERC

Page 3
suivante 4
précédente 2

Remarques Schema d'exécution

Copie ou distribution autorisée uniquement avec autorisation écrite

1. Prescriptions d'installation

Le present schéma est purement fonctionnel
La mise la terre, le type de pose et les sections de câble doivent être conformes aux prescriptions locales.
L'installation doit être effectuée conformément au schéma. Tout modification nécessite notre accord écrit préalable.
Les câbles vers les machines et les éléments vibrants doivent toujours être torsadés, l'entrée analogique des condensateurs doit être blindée séparément.
Les déclencheurs thermiques doivent être réglés et contrôlés par un électricien.

2. Bus câble

Aucun câble spécial n'est nécessaire comme ligne bus.
Un câble usuel pour les télécommunications avec deux paires de fils torsadés, avec un blindage statique (feuille d'aluminium enroulée) et un fil de liaison pour le raccordement du blindage suffisent pour la mise en réseau.
La section des fils doit toutefois être d'au moin 0,5 mm². (résistance ohmique ne dépassant pas 1200 ohm/km, impédance caractéristique d'environ 120 ohm)
La plus grande extension d'une ligne de bus peut atteindre 400m avec un tel câble. Pour des longueurs plus importantes, des répéteurs sont nécessaires.
La mise à la terre du blindage ne devrait être effectuée qu'à un seul endroit, de préférence au d'armoire électrique.
A l'intérieur des armoires électriques, il est possible de renoncer en grande partie au blindages des fils de bus.

3. Types de câbles recommandés

Câble d'installation U72-ISDN blindé 1x4x0.6mm:	ELDAS Artikel Nr.: 102 996 004
Câble Belden EIA RS485 2x2x0.32mm2:	Distrelec: Artikel Nr.: 300-84-991

4. Topologie du bus

En principe, le bus CAN doit être géré comme une chaîne.
Cela signifie que le bus doit être posé sans bifurcation d'un participant (module) au suivant.
Les lignes de dérivation, c'est-à-dire les sections de câble sans continuation, ne sont pas autorisées.
Les connexions de bus doivent être câblées en plusieurs couleurs.

5. Câble des sondes

Il est recommandé d'utiliser des câbles blindés.

1 - 100m:	0.75mm ²
100 - 400m:	1.5mm ²

Couleurs des fils du câblage interne:

Si aucune couleur de fil spécifique n'est spécifiée, la CGS est réalisée comme suit:


Désignation	Conducteurs	Couleur		Remarques
Circuit principaux 400/230VAC	L1 L2 L3 N PE	brun noir gris bleu vert/jaune	bn nr gr bu PE	Réseau
Circuit de commande 230VAC	L N PE	rouge bleu vert/jaune	rg bu PE	Réseau
Circuit de commande 230VAC	230V 0V PE	rouge-blanc bleu-blanc vert/jaune	rg-bl bu-bl PE	Transformateur de commande
Circuit de commande 24VAC	24VAC 0V PE	vert-blanc bleu-blanc vert/jaune	gn-ws bu-ws PE	Transformateur de commande
Circuit électrique 24VDC	+ -	violet bleu foncé	vt blfn	
Sondes/signaux analogiques	+ -	brun-blanc blanc	br-bl bl	
Tension externe	L N	orange bleu	or bu	
Potentiels inconnus (<50V)		rose	ro	
CAN-Bus (WURM)	C-H C-L GND	noir rouge bleu foncé	nr rg blfn	Fil de 0.8mm (torsadé)

Règles CEM utiliser un câble externe


Toujours utiliser un câble blindé pour les départs suivants

Désignation	Conducteurs	Blindage
1. Compresseur avec variateur	3LPE(S)	poser sur les deux faces
2. Ventilateur avec variateur	2LPE(S)	poser sur les deux faces
3. Sonde de Température	2L(S)	poser sur un côté
4. Transmetteur de pression	2L(S)	poser sur un côté
5. Signaux 0..10V	3L(S)	poser sur un côté
6. BUS Wurm	2x2L(S)	poser sur un côté


Répertoire des symboles




Disjoncteur de protection




Disjoncteur différentiel avec protection de lignes




Commutateur de protection de lignes ou de moteur




Fusible




Compteur de Kilowattheures



Relais ou contacteur



Relais retardé à l'enclenchement




Relais temporisé au déclenchement



Contact de fermeture



Contact d'ouverture




Contact principal



Contact de fermeture l'enclenchement



Contact de fermeture temporisé




Avertisseur sonore en général




Réveil, sonnette



Horloge




Diode électro-luminescente




Notschalter d'urgence




Bloc d'alimentation 230VAC/24VDC




Lampe de signalisation



Commutateur rotatif




Interrupteur de fin de course




Interrupteur à clé




Heure de fonctionnement + compteur d'impulsions



Transformateur avec 2 prises



Verrouillage mécanique pour contacteur avec 2 contacts auxiliaires



Bornes

Câble

A

B

C

D



E

F

Armoire électrique

monté sur un support de machine


Rittal: B760 H760 T300
Type: AX 1073.000 / 5861373
Porte: 1 vantail, penture, gauche, double panneton
Couleur: RAL 7035
Bride: Plastique avec trous



MS/LS/contacteurs

Carel/Logo/relais

Bornes:



A

B

C

D

E

F

A

B

C


D

E

F

Porte de l'armoire électrique


BMK	Consignation:	Interrupteur	LED	BMK	Lampes de pannes
20S3	Interrupteur principal	4L, 16A, jaune-rouge	—		
23S5	Compresseur:	M–0–A LED blanc	LED blanc	23H3	23H4 / LED rouge
26S2	Condenseur:	0–1 LED blanc	LED blanc	26H3	
44S1	Récupération de chaleur/aééo:	1–0–2	—		
44S2	Auto–Man–0 Vorwahl	Aut–Man–Hors	—		
51S3	Simulateur de charge bas:	0–1 LED blanc	LED blanc	51H4	
55S1	Poste frigorifique bas:	0–1 LED blanc	LED blanc	55H2	55H5 / LED rouge
61S3	Simulateur de charge haut:	0–1 LED blanc	LED blanc	61H4	
64S1	Poste frigorifique haut:	0–1 LED blanc	LED blanc	64H2	64H5 / LED rouge




44A7	Logo Display	Affichage (79x119)
55A4	Carel Poste frig. haut	Affichage (29x71)
64A4	Carel Poste frig. bas	Affichage (29x71)


E


F





1400mm depuis le sol











L-Kast AG
Bettswilerstr. 2A
8344 Bäretswil

M info@l-kast.ch
T +41 449391072
W www.l-kast.ch

Dat.: 01.02.2024
Plot: 30.07.2024
Rev.: xy

Installation d'entrainement
UV-Commerciale

Récupération de chaleur / aéro-refroidisseur (pomp, ventilat.)
Aéro-refroidisseur

Schéma 24-4701-F
Lieu + MAIN
Installation = COMMERC

Page 41
suivante 42
précédente 26

Remarques Schema d'exécution

Copie ou distribution autorisée uniquement avec autorisation écrite

